

PROVA SCRITTA di SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI
Prof. Luca Salvini

5Be

Nome _____

24/03/2007

Obiettivi oggetto di verifica di questa prova scritta:

- Ob7. saper rappresentare un sistema di controllo (tempo discreto) mediante schema a blocchi*
- Ob14. saper descrivere l'effetto del campionamento sulla f.d.t.*
- Ob15. conoscere la definizione di trasformata z*
- Ob16. saper applicare le tabelle della trasformata z*
- Ob17. saper utilizzare un PLC*

SVOLGI DUE ESERCIZI TRA I SEGUENTI:

1. Disegna il diagramma degli stati, il diagramma di flusso e lo schema ladder di uno dei tuoi progetti realizzati in laboratorio. Scrivi il programma nel linguaggio del PLC utilizzato.

2. Sia dato un segnale bidirezionale armonico sinusoidale $v(t)$ di ampiezza 1V e periodo 5 s. Il segnale è sottoposto ad un campionamento ideale con frequenza 5Hz.
 - 2.1 Scrivi l'espressione della trasformata di campionamento ideale $V_c(s)$ e della trasformata z.
 - 2.2 Determina i valori dei primi 5 coefficienti $v(nT)$ e mostra la relazione tra trasformata zeta e dominio di Laplace.
 - 2.3 Disegna la forma del segnale tempo continuo e del segnale campionato
 - 2.4 Il segnale è campionato in modo corretto? Viene perduta informazione? Perché?

3. Sia dato un segnale bidirezionale armonico sinusoidale $v(t)$ di ampiezza 10V e periodo 10 s. Il segnale è sottoposto ad un campionamento S/H con frequenza 1Hz.
 - 4.1 Scrivi l'espressione della trasformata di campionamento (S/H) $V_c(s)$.
 - 4.2 Determina i valori dei primi 5 coefficienti $v(nT)$ e mostra la relazione della trasformata di campionamento con la variabile zeta.
 - 4.3 Disegna la forma del segnale tempo continuo e del segnale campionato
 - 4.4 Il segnale è campionato in modo corretto? Viene perduta informazione? Perché?